stomdevice

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДЛЯ СТОЛОВ серии МАСТЕР ЛЮКС 1.0 МАСТЕР ЛЕД

Руководство по эксплуатации АВЕ 603.000.000 РЭ

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного ЛЮКС 1.0 МАСТЕР ЛЕД (далее – ЛЮКС), ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8.

ЛЮКС предназначен для освещения рабочего места при лабораторных работах, а также пайке, наладке и ремонте оборудования. Эксплуатируется только совместно с полноразмерными столами СЗТ 4.2 МАСТЕР (далее – СЗТ), выпуска 2014 года и позже, а также СЗТ 4.3 МАСТЕР.

1.2 Особенности

- высокоэффективные светодиодные источники света;
- возможность изменения интенсивности и направления освещения за счет перемещения плафона в горизонтальной плоскости вперед/назад с перемещением выдвижного ящика;
- большая полка на раме светильника и четыре ЛОТОК 1.0 МАСТЕР для размещения инструментов и материалов;
- возможность крепления двух держателей лотков КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК справа и слева (поставка по дополнительной заявке).

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10-35ºС
- влажность при 25ºС, не более 80%

2.2 Основные технические характеристики

- электропитание..... ~220/230В 50/60Гц 0,4А
- потребляемая мощность, не более..... 75 Вт
- освещенность рабочей зоны, до ..... 5000 лк
- габариты, не более ..... 1100×750×680 мм
- масса, не более ..... 12,5 кг

ВНИМАНИЕ ! **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !**

Выдержать ЛЮКС при комнатной температуре не менее 2 часов, если он находился в холоде.

Не допускать переломов, зажимов и других повреждений сетевого шнура при сборке.

Смену ламп освещения производить только при вынутой из розетки вилке сетевого шнура.

Строго соблюдать полярность при соединении проводов, черный кембрик «-», красный «+».

Выполнение работ по электромонтажу - электротехническим (электротехнологическим) персоналом, имеющим III группу электробезопасности по ПОТР М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00).

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

3 УСТРОЙСТВО

1 – Плафон – 1 шт
2 – Рама с выдвижным ящиком **(в)** и крышками **(а)** и **(б)***
3 – Стойка-труба (Ø= 25 мм L~ 600 мм) – 2 шт
4 – Фальш-планка -2 шт
5 – Скоба для стойки – 4 шт*
6 – Пластина-прокладка – 2 шт*
7 – ЛОТОК 1.0 МАСТЕР - 4 шт
Стяжка для кабеля – 3 шт.
Сетевая евровилка с кабелем
Руководство по эксплуатации АВЕ 603.000.000 РЭ
⊠ - Держатель лотков КОМПЛЕКТ 4.0 ЛОТОК






Рис.1

⊠- поставка по дополнительной заявке
* - установлены по месту

















4 ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1 Распаковать. При выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.

4.2 Снять крышки **(а)** и **(б)** с рамы **(2)**: верхняя крышка **(а)** закреплена **четырьмя саморезами**, задняя крышка **(б)** - **двумя саморезами.**

Установить стойки **(3)** на раму с выдвижным ящиком, зафиксировав скобами **(5)**. Установить одну фальш-планку **(4)** на левую стойку. Пропустить провод с вилкой через левую стойку и выполнить электромонтаж: желто-зеленый провод на клемму заземления, синий и коричневый на свободные контакты выключателя.

Пропустить провод, выходящий из плафона через отверстие в передней части выдвижного ящика и втулку в задней части.

Соединить заднюю стенку плафона **(1)** с передней стенкой ящика **(в)** 6-ю винтами (установлены в плафон).

Закрепить шнур тремя стяжками к соответствующим пазам по краю выдвижного ящика. Внутри задней стенки части проводов соединить специальными колодками, руководствуясь цветами проводов и подвязать стяжкой провода к площадке, так, чтобы при полном выдвижении ящика, провода провисали на 5-10мм от натянутого состояния.

Ослабить винты четырех скоб **(5)** на задней стенке рамы **(2)**. Установить и закрепить в них стойки **(3)**.





Рис.2
Вид сверху

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

4.3 На верхней полке СЗТ удалить две заглушки.




Через фальш-планки **(4)** опустить стойки **(3)** в открывшиеся отверстия, **не защемляя сетевой шнур**.


Выставить нужное положение ЛЮКС по высоте и затянуть винты скоб **(5)** на задней стенке СЗТ (по две на каждую стойку). Максимальная высота – при совмещении нижних краев стоек и нижних скоб СЗТ.

4.5 Несколькими выдвижениями плафона с ящиком **(б)** – проверить наличие требуемого запаса сетевого шнура и отсутствие возможности его повреждения. При выявлении – исправить.

4.6 Установить и закрепить крышки **(а и б)** рамы, а также лотки **(7)**.



Пример установки ЛЮКС на СЗТ 4.2 МАСТЕР



5 РАБОТА

Подключить вилку ЛЮКС к источнику электропитания.

Выключатель расположен боковой части рамы слева сзади.

Для удобства в работе возможно крепление держателя лотков до 2-х шт. КОМ

Отключать вилку от электропитания при длительных перерывах.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе ЛЮКС не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) ЛЮКС не требуется.

7 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок – 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 5 лет. Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности ЛЮКС.

Гарантия не распространяется светодиоды.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или не санкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

Адрес Изготовителя:
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ

stomdevice

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей технической документации.

Исправления не допускаются

ЛЮКС	1.0 МАСТЕР ЛЕД
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	м.п _____ (подпись, печать)
Дата выпуска _____	Упаковщик м.п. _____
Дата продажи _____	Продавец м.п. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено, то гарантия исчисляется с даты выпуска.

https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ