stomdevice

ТРЕБОВАНИЯ
для установки рентгенодиагностического аппарата PAXi.

1. Площадь помещения рентгеновского кабинета, не менее, м².
   - Процедурная……8
   - Комната управления……6 (может отсутствовать, при использовании средств защиты рабочих мест персонала (ширма, кабина и др.))

2. Габариты помещения
   Минимальное расстояние от оборудования слева и справа, для удобства сервисного обслуживания: 300 мм.

3. Требования к перекрытию.
   Общий вес рентгенодиагностического аппарата:145 кг.

4. Требования к электропитанию.
   Номинальное сетевое напряжение 220 В.
   Потребляемый ток: 6,8 А.
   Стабилизатор напряжения (2600ВА)

5. Требования по вентиляции, освещению, радиологической безопасности.
   Санитарные правила и нормативы СанПиН 2.6.1.802-03

6. Габариты оборудования
   Максимальная высота: 2300 мм.
   Ширина: 1060 мм.
   Глубина: 1200 мм.


Размеры

PaX-i_ только панорама


Общий вид



Вид спереди



Вид сверху



https://stomdevice.ru - стоматологическое и зуботехническое оборудование с доставкой по России и СНГ